



SECURGAL

SEGURANÇA TOTAL

LEITOR DE PROXIMIDADE



PR 611

Especificações Técnicas

- Controlador de acessos de exterior, para porta simples, com leitura de cartão RFID 125Khz, e com teclado retro iluminado de 12 teclas.
- Pode ser programado localmente ou remotamente via rede. O controlador pode ser ligado um terminal, característica importante para aumentar a segurança da instalação.
- Funcionamento autónomo ou em rede, ligado a computador central ou a concentrador CPRxxx.
- Quando em modo autónomo, não permite horários de funcionamento nem memoriza as transacções.
- Capacidade para 1000 utilizadores.
- 1 Saída a relé e duas a transistor todas programáveis.
- 3 Entradas programáveis N/NF.
- Suporta ligação ao módulo XM-2.
- Sensor de tamper.
- Alimentação 10.15 Vdc, 70 mA,
- Dimensões 115x80x35mm,
- IP65.

Securgal - Sistemas de Segurança, Lda.
Av. S. João de Deus, 1-A 1000-277 Lisboa
Tel/Fax: 218 493 451 Telm: 969 031 373
E-mail: geral@securgal.com
Site: www.securgal.com

Garantia de Serviço Total
Eficiência e Qualidade Securgal