



**SECURGAL**

SEGURANÇA TOTAL

**LEITOR STAND-ALONE P/ INTERIOR**

## **LEITOR C/ TECLADO ACC31**



### **Especificações Técnicas**

- **Stand-Alone**
- **500 Utilizadores**
- **Teclado . IP56**
- **Besouro Interno**
- **2 LED's para Programação/Operação**
- **3 Níveis de Utilizadores: Normal, Inibição e Seguro**
- **Entrada para Botão de Saída**
- **Sabotagem**
- **Tempo de Sirene Programável**
- **Tempo Programável de desbloqueio de Porta**
- **Alimentação: 12 a 16 V DC de Fonte Rectificada**
- **Entrada Máxima de Corrente: 20mA em Repouso**
- **Saída de Relé: Trinco de Porta**
- **Entrada: Relé N.A., Contacto Seco**
- **Temperatura de Funcionamento: - 31°C a 63°C**
- **Dimensões: 130x42x18mm**
- **Necessita de Fonte de Alimentação 12V3A**

**Securgal** - Sistemas de Segurança, Lda.  
Av. S. João de Deus, 1-A 1000-277 Lisboa  
Tel/Fax: 218 493 451 Telm: 969 031 373  
E-mail: [geral@securgal.com](mailto:geral@securgal.com)  
Site: [www.securgal.com](http://www.securgal.com)

**Garantia de Serviço Total**  
**Qualidade e Eficiência Securgal**